

DATENBLATT

Empfänger MXO RXC87E-D, DSM2/DSMX

Best.-Nr. 17100

Funk-Empfängerbaustein MXO

Funk-Empfängerbaustein MXO, 2,4 GHz, für DSM2 und DSMX mit kleinsten Abmessungen. Der Empfänger ist DSMX- und DSM2- kompatibel. Als Fernsteuerung eignet sich also z.B. die Jumper T-pro, die Radiomaster MT12 oder ein anderer spektrumkompatibler Sender. Neben einem Motor- und Servoausgang bietet der Empfänger Anschlüsse für Licht, Fahrtrichtung- und Warnblinker, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer und Rundumleuchten.



TECHNISCHE DATEN:

- Abmessungen: 10 x 12 mm
- Gewicht: 1 Gramm, Protokoll: DSMX & DSM2
- Spannung: 3.7 V
- Fahrregler: 3A Peak max.
- Fahrreglertakt: 250 Hz
- Kanäle: 6

Binden:

15 Sekunden nachdem der Empfänger eingeschaltet wurde, geht er in den Bindemodus, soweit noch kein bereits gebundener Sender gefunden wurde. Die LED wechselt dann von langsamem Blinken in schnelles Blitzen.

Dann bitte den Sender ebenfalls in den Bindemodus bringen.

Der Empfänger zeigt durch eine geänderte Blinkfrequenz den Start des Bindevorganges an. Nach 10 Sekunden ist der Bindevorgang abgeschlossen. Empfänger und Sender sollten nun ausgeschaltet werden. Beim nächsten Einschalten sind dann beide betriebsbereit.

Je nach verwendetem Sender kann die Prozedur leicht variieren. Sollte das Binden nicht funktioniert haben, sollte sich die Lage und Entfernung von Sender und Empfänger zueinander verändern. Eventuell stören auch andere 2,4 GHz Signale den Bindevorgang.

DATENBLATT

Empfänger MXO RXC87E-D, DSM2/DSMX

Best.-Nr. 17100

Funk-Empfängerbaustein MXO

Optionale Verdrahtung
mit Fahr- und Lichtfunktion

